

- Перед использованием данного продукта пользователь должен ознакомиться с настоящим документом и понять его содержание.
- Дополнительные сведения о данном изделии см. в руководстве пользователя по установке дополнительного модуля Jazz®.
- Все примеры и графические изображения приведены для облегчения понимания принципов работы прибора, они не являются гарантией его исправной работы. Компания "Юнитроникс" не несет ответственности за практическое использование этого продукта, основанное на приведенных примерах.
- Утилизацию данного продукта следует проводить в соответствии с местными и международными стандартами и правилами.
- Вскрывать и ремонтировать это устройство может только квалифицированный технический персонал.



Несоблюдение соответствующих правил техники безопасности может привести к серьезным травмам или к порче имущества.



- Категорически запрещается эксплуатация устройства с превышением допустимых значений его рабочих параметров.

Экологические требования



- Не устанавливайте прибор в местах с повышенным пылеобразованием или на участках с токопроводящей пылью, агрессивными или горючими газами, с повышенной влажностью или возможностью попадания на прибор атмосферных осадков, в местах избыточного нагрева, регулярного воздействия ударов или чрезмерной вибрации.



- Не помещайте устройство в воду и не допускайте попадания воды внутрь устройства.
- Не допускайте попадания внутрь устройства мусора, который может образоваться в результате проведения монтажных работ.




Описание дополнительного модуля Program Cloner Program Cloner Add-on Module

Устройство извлечения рабочей копии управляющей программы (Program Cloner) осуществлять обмен приложениями между Jazz® и ПУПЛКs™. Подключаете модуль Program Cloner к разъему ПУПЛК Jazz, а затем используете информационный режим для того, чтобы:

- копировать в устройство извлечения рабочей копии управляющей программы Program Cloner полное приложение, включая программу релейной логики ПЛК, приложение HMI и ОС (и, кроме того, получить возможность копировать определенные текущие значения приложения; список этих значений см. в руководстве пользователя Jazz);
- подключите устройство Cloner к другому ПУПЛК Jazz OPLC и загрузите полное приложение

Установка и демонтаж


1. Снимите крышку с разъема Jazz, как показано на первых двух рисунках ниже.
2. Расположите устройство извлечения рабочей копии управляющей программы Program Cloner так, чтобы контактные гнезда данного модуля были выровнены с гнезда Jazz, как показано на третьем рисунке ниже.
3. Осторожно вставьте порт в гнездо до щелчка.
4. Чтобы снять порт, выдвиньте его, а затем снова закройте гнездо Jazz.



DIP-переключатель

Устройство Program Cloner оборудовано двумя переключателями.

- 1. Переключение в состояние ON (ВКЛ) позволяет пользователю как считывать информацию с устройства Program Cloner , так и вести её запись на нём, в состоянии OFF (ВЫКЛ) — применить защиту от записи (последнее касается исключительно считывания).
- 2. Данный переключатель предназначен только для использования его заводских настроек по умолчанию. Он настроен на работу в состоянии ON (ВКЛ). Не выводите его из этого состояния.




MJ20-MEM1 Технические спецификации

Память

Тип памяти Флэш-память

Об условиях эксплуатации и хранения ("Экологические требования")

Температура при эксплуатации	От 0° до 50°С (от 32° до 122°F)
Температура при хранении	От -20° до 60° С (от -4° до 140°F)
Относительная влажность (RH)	от 10% до 95% (без образования конденсата)



Информация в этом документе отражает сведения о продуктах на дату печати спецификации. Компания "Юнитроникс" оставляет за собой право в соответствии с действующим законодательством в любое время по собственному усмотрению и без предварительного уведомления прекратить производство или изменить функциональные особенности, конструкции, материалы и другие характеристики выпускаемых продуктов, а также навсегда или временно отозвать любой продукт с рынка.

Вся информация в этом документе предоставляется без гарантии качества, без каких-либо гарантийных обязательств, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, любыми подразумеваемыми гарантиями коммерческой ценности, пригодности для определенной цели или отсутствия нарушения авторских прав. Компания "Юнитроникс" не несет ответственности за ошибки или упущения в информации, указанной в этом документе. Компания "Юнитроникс" ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо особые, случайные, косвенные или последующие убытки любого рода или за любые убытки, возникшие в связи с использованием или выполнением этой информации.

Торговые наименования, торговые марки, логотипы и товарные знаки, представленные в этом документе, в том числе их дизайн, являются собственностью компании ООО "Юнитроникс" (1989) (Р "Г) или иных третьих лиц, вы не вправе использовать их без предварительного письменного согласия компании "Юнитроникс" или третьих лиц, которые могут владеть ими.

DOC05019-A5 03/18