

V100-17-ET2 Ethernet Module

В настоящее Руководство по установке включены технические спецификации моделей V100-17-ET2 и V100-S-ET2 модуля для порта связи Ethernet компании "Юнитроникс". V100-17-PB1


Дополнительную информацию, например схемы электрических соединений модели модуля, можно найти в руководстве по установке данного изделия, которое находится на установочном компакт-диске компании "Юнитроникс", а также в "Технической библиотеке" (Technical Library) на сайте www.unitronics.com.

Модель V100-17-PB1 (индустриальная коммуникационная сеть PROFIBUS-DP)


Используйте данный модуль для добавления к контроллеру порта протокола сети PROFIBUS. При этом данный модуль поставляется вместе с переходным кабелем PROFIBUS; используйте этот кабель для подключения ПЛК к сети.

Стандартная комплектация

Модель V100-17-PB1
(Ведомого модуля (Slave
Module) индустриальной
коммуникационной сети
(PROFIBUS-DP)



PB-CA1
(переходной кабель
PROFIBUSe)



Назначение выводов разъема D-Sub (DB-9F)

Номер	Описание
1	Свободный
2	Свободный
3	RxD/TxD P
4	RTS
5	DGND
6	Vp
7	Свободный
8	RxD/TxD N
9	Свободный

Технические характеристики модели V100-17-PB1

Интерфейсный соединитель	Вывод D-Sub (DB-9F)
Скорость передачи данных	До 12 Мбит/с
Топология сети	Линия
Тип кабеля	Экранированная витая пара
Максимальное количество узлов	До 32
Масса (включая PB-CA1)	50 г (1,76 унций)

Информация в этом документе отражает сведения о продуктах на дату печати спецификации. Компания "Юнитроникс" оставляет за собой право в соответствии с действующим законодательством в любое время по собственному усмотрению и без предварительного уведомления прекратить производство или изменить функциональные особенности, конструкции, материалы и другие характеристики выпускаемых продуктов, а также навсегда или временно отозвать любой продукт с рынка.

Вся информация в этом документе предоставляется без гарантии качества, без каких-либо гарантийных обязательств, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, любыми подразумеваемыми гарантиями коммерческой ценности, пригодности для определенной цели или отсутствия нарушения авторских прав. Компания "Юнитроникс" не несет ответственности за ошибки или упущения в информации, указанной в этом документе. Компания "Юнитроникс" ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо особые, случайные, косвенные или последующие убытки любого рода или за любые убытки, возникшие в связи с использованием или выполнением этой информации.

Торговые наименования, торговые марки, логотипы и товарные знаки, представленные в этом документе, в том числе их дизайн, являясь собственностью компании ООО "Юнитроникс" (1989) (Р "Г") или иных третьих лиц, вы не вправе использовать их без предварительного письменного согласия компании "Юнитроникс" или третьих лиц, которые могут владеть ими.

DSP-V100-17-PB1 06-11